

# Semestrální zkouška CZR/ZRE, řádný termín, 11.5.2006, skupina B

Login: .....

Podpis: .....

1. Při kódování řeči máme vektorově zakódovat vektory o velikosti 12 koeficientů, máme k disposici 24 bitů. Předpokládejme, že srovnání  $P$ -prvkového vstupního vektoru s  $P$ -prvkovým kódovým vektorem nás stojí  $P$  operací. Náročnost kódování se jednou kódovou knihou je tedy  $12 \times 2^{24} = 201 \times 10^6$  operací. Kolikrát méně operací budeme provádět, pokud použijeme split-VQ:

- první kódová kniha bude kódovat 6 koeficientů a alokujeme pro ni 12 bitů.
- druhá kódová kniha bude kódovat 4 koeficientů a alokujeme pro ni 10 bitů.
- třetí kódová kniha bude kódovat 2 koeficienty a alokujeme pro ni 2 bity.

- A. asi  $4000 \times$  méně.  
B. asi  $7000 \times$  méně.  
C. asi  $9000 \times$  méně.  
D. asi  $11000 \times$  méně.

2. K výpočtu DTW máte k disposici neúplnou mřížku lokálních vzdáleností  $\mathbf{D}$  a neúplnou mřížku částečných kumulovaných vzdáleností  $\mathbf{G}$  (bez hodnot  $\infty$  v nultém řádku a nultém sloupci a hodnoty 0 vlevo dole).

			<b>D</b>				<b>G</b>			
			reference				reference			
			test				test			
10	5	2					20	15	12	
							16	10	12	
							8	13	5	

Doplňte poslední řádek mřížky  $\mathbf{G}$ :

- A. 30 20 19  
B. 30 25 19  
C. 30 20 14  
D. 30 25 14

3. Je dán signál: cosinusovka o normované frekvenci  $\frac{1}{4}$  se stejnosměrnou složkou:

$$x[n] = 0.5 + \cos\left(2\pi \frac{1}{4}n\right)$$

Spočítejte energii takového signálu vztaženou na jeden vzorek.

- A.  $E=1.0$       B.  $E = \frac{1}{\sqrt{2}}$       C.  $E=0.75$       D.  $E=4$

4. Při výpočtu koeficientů prediktoru pomocí Levinsona-Durbina vyšly koeficienty prediktoru druhého řádu takto:

$$a_1^{(2)} = -0.0429, \quad a_2^{(2)} = 0.0564$$

Ve třetím kroku vyšel  $k_3 = -0.0636$ . Vypočtěte koeficienty prediktoru řádu 3.

- A.  $a_1^{(3)} = -0.0465, \quad a_2^{(3)} = 0.0592, \quad a_3^{(3)} = -0.0636$   
B.  $a_1^{(3)} = -0.0465, \quad a_2^{(3)} = -0.0592, \quad a_3^{(3)} = -0.0636$   
C.  $a_1^{(3)} = 0.0592, \quad a_2^{(3)} = -0.0465, \quad a_3^{(3)} = -0.0636$   
D.  $a_1^{(3)} = -0.0592, \quad a_2^{(3)} = -0.0465, \quad a_3^{(3)} = -0.0636$

5. Při LPC syntéze vyšla energie syntetizovaného rámce  $789^2$ . Požadovaná energie je ovšem  $456^2$  (obě energie jsou vztažené na jeden vzorek). Aby měl syntetizovaný rámec požadovanou energii, je nutné jej:

---

A: násobit  $\frac{456}{789}$     B: násobit  $\frac{789}{456}$     C: násobit  $\sqrt{\frac{456}{789}}$     D: násobit  $\sqrt{\frac{789}{456}}$

---

6. Filtr druhého řádu

$$\frac{1}{A(z)} = \frac{1}{1 - 0.0429z^{-1} + 0.0564z^{-2}}$$

má na vstupu jednotkový impuls. Jaký je výstupní vzorek  $y[2]$  tohoto filtru ?

---

A:  $y[2] = -0.0564$     B:  $y[2] = -0.0546$     C:  $y[2] = 0.0429$     D:  $y[2] = 0.0546$

---

7. Skrytý Markovův model zpracovává 12-rozměrné vektory. Jeho vysílací funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti je určena jednou 12-rozměrnou Gaussovou s parametry  $\mu = [1, 1, \dots, 1]^T$  a  $\sigma = [4, 4, \dots, 4]^T$  (všechny střední hodnoty a všechny směrodatné odchylky jsou tedy stejné, pro úsporu místa jsou vektory zapsány jako řádkové a pak transponovány). Jaká je hodnota této funkce hustoty pro vstupní vektor  $\mathbf{o} = [0, 0, \dots, 0]^T$ .

---

A:  $b(\mathbf{o}) = 6.66 \times 10^{-10}$     B:  $b(\mathbf{o}) = 6.66 \times 10^{-11}$     C:  $b(\mathbf{o}) = 6.66 \times 10^{-12}$     D:  $b(\mathbf{o}) = 6.66 \times 10^{-13}$

---

8. Skrytý Markovův model má 4 stavů, z toho 2 vysílací. Jeho matice logaritmických přechodových pravděpodobností je:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\infty & 0 & -\infty & -\infty \\ -\infty & -0.11 & -2.30 & -\infty \\ -\infty & -\infty & -0.22 & -1.60 \\ -\infty & -\infty & -\infty & -\infty \end{bmatrix}$$

Model má na vstupu sekvenci 3 vektorů, jsou pro ně spočítány následující logaritmické vysílací pravděpodobnosti:

	$\mathbf{o}(1)$	$\mathbf{o}(2)$	$\mathbf{o}(3)$
$\log b_2$	-3.38	-3.35	-3.22
$\log b_3$	-4.63	-6.91	-5.71

Určete logaritmickou Viterbiho pravděpodobnost vyslání sekvence modelem  $\log P^*(O|M)$  pomocí algoritmu token passing.

---

A:  $\log P^*(O|M) = -16.45$   
B:  $\log P^*(O|M) = -24.45$   
C:  $\log P^*(O|M) = -20.12$   
D:  $\log P^*(O|M) = -30.12$

---

9. Pro de-korelace příznakových vektorů je použita PCA (Principal component analysis). Pracujeme s dvouprvkovými vektory a PCA byla natrénována na těchto 4 vektorech:


$$\mathbf{o}_1 = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{o}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{o}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{o}_4 = \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Jaký bude první bázový vektor PCA (směr největší variability) ?

---

A:  $\mathbf{pca}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$     B:  $\mathbf{pca}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$     C:  $\mathbf{pca}_1 = \begin{bmatrix} 0.707 \\ 0.707 \end{bmatrix}$     D:  $\mathbf{pca}_1 = \begin{bmatrix} -0.707 \\ 0.707 \end{bmatrix}$

10. Model krátkého ticha v rozpoznávání spojité řeči má následující topografií:



Při zpracování vstupní sekvence vektorů tento model:

- A: vždy zpracuje alespoň dva vektory.
- B: zpracuje maximálně 10 vektorů.
- C: zpracuje libovolný nezáporný počet vektorů včetně 0 vektorů.
- D: zpracuje vždy nula vektorů.

11. U dialogového systému je úschova informace o současném stavu dialogu úkolem pro:

- A: dialogový manager.
- B: operační systém.
- C: syntezátor řeči.
- D: modul porozumění přirozenému jazyku

12. Při syntéze běžného českého ekonomického textu: *“Americká centrální banka podle očekávání zvýšila své úrokové sazby o 1/4 procentního bodu a to na 5%. Jedná se tak o 16. zvýšení úrokových sazeb v řadě.”* bude největším problémem:

- A: desambiguace homografů
- B: prosodická analýza
- C: výběr vhodných jednotek pro syntézu
- D: převod numerických hodnot na správný text.

13. Jedním z nereálných požadavků Lineární diskriminační analýzy, která slouží pro de-korelace parametrů a omezení jejich počtu, je požadavek stejné kovarianční matice (tedy tvaru rozložení) všech tříd. Která třída zvuků nejvíce poruší tento požadavek:

- A: ticho
- B: všechny znělé hlásky
- C: neznělé sykavky
- D: dlouhé “ř”.

14. Proč se při rozpoznávání pomocí kontextově závislých modelů fonémů sdílí stavy ?

- A: kvůli nedostatku dat pro trénování v případě, že by stavy byly samostatné.
- B: kvůli přebytku dat pro trénování každého ze stavů, tento by mohl vést k přetrénování.
- C: kvůli odstranění závislosti na jazyce.
- D: kvůli odstranění závislosti na mluvčím.

15. Při rozpoznávání spontánní řeči (meetingy, telefonní hovory) je největším problémem tvorba jazykového modelu pro spontánní řeč. Tento model je možné natrénovat:

- A: na teletextu.
- B: na románech (elektronické verze).
- C: na sbírce textů (noviny, časopisy, atd.).
- D: na přepisech spontánní řeči.

- 
16. Při výpočtu hodnoty funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti pro daný vstupní vektor vystupuje ve výpočtu hodnota

$$\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^P}} \prod_{i=1}^P \frac{1}{\sigma_{ji}},$$

kde  $j$  je index stavu,  $P$  je délka vektoru parametrů a  $i$  je počítadlo jednotlivých parametrů.

Během rozpoznávaní

- A: je tato hodnota konstantní, takže je možné ji před-počítat a uložit.
- B: je tato hodnota závislá na vstupním vektoru, takže se nedá před-počítat.
- C: je tato hodnota dynamicky měněna v závislosti na charakteru vstupního signálu.
- D: je tato hodnota nevyčíslitelná a zanedbává se.

- 
17. Pro generování slovního grafu (word-lattice), který udává i alternativní možnosti k nejlepší Viterbiho cestě, je nutná tato změna Viterbiho dekodéru:

- A: nahrazení Gaussovek konstantami.
- B: propojení nejen koncových stavů slov zpět na začátek, ale všech stavů.
- C: umožnění, aby každý stav držel více než jeden (nejlepší) token (pivo).
- D: spuštění dekodéru s několika náhodně změněnými parametry Gaussovek.

- 
18. U metody DTW je možné při vyplňování mřížky částečných kumulovaných vzdáleností  $\mathbf{G}$  zahájit "back-tracing" pro zjištění optimální srovnávací cesty:

- A: nikdy
- B: teprve až vyplníme celou mřížku
- C: v případě, že při vyplňování dojde k přetečení akumulátoru
- D: kdykoliv

- 
19. Jaký je důvod zavedení automatických metod hodnocení kvality kódování, které jsou inspirovány lidským slyšením (PSQM, PESQ):

- A: kodéry řeči nejsou primárně určeny pro lidské posluchače
- B: organizovat poslechové testy je náročné, zdlouhavé a drahé
- C: základní kritéria jako je SNR nebo SEGSNR je velmi složité vypočítat.
- D: V programech MS-PowerPoint a Excel se výsledky PESQ a PSQM dají presentovat lépe než výsledky poslechových testů.

- 
20. Komprese a expanze a-law a  $\mu$ -law je ve skutečných implementovaných kodérech řeči technicky realizována

- A: rychlým výpočtem funkcí log a exp.
- B: převodem do spektra pomocí FFT.
- C: vyhledávací tabulkou (look-up table)
- D: approximací po částech lineární funkcí